

**PARAMETRY PODSTAWOWE**

Moc maksymalna	[ kVA / kW ]	4 / 3,2
Prąd znamionowy	[ A ]	17,4
Moc znamionowa	[ kVA / kW ]	3,2 / 2,6
Częstotliwość	[ Hz ]	50
Napięcie	[ V ]	230
Współczynnik mocy	[ cos $\Phi$ ]	0,8
Model prądnicy		GNP 80L

**SILNIK**

Producent		GENPOWER
Model		GBE 170F
Rodzaj paliwa	[ l ]	benzyna
Prędkość obrotowa	[ obr / min ]	3000
Pojemność skokowa	[ cm <sup>3</sup> ]	212
Liczba cylindrów	[ szt ]	1
System chłodzenia		powietrzem
Rozruch		ręczny
Ilość oleju w układzie smarowania	[ l ]	0,6
Czas pracy przy 50% obciążeniu	[ h ]	10

\*Wszelkie prawa zastrzeżone. Karty katalogowe zamieszczone na stronie [www.amppower.pl](http://www.amppower.pl) są własnością intelektualną firmy i zabrania się ich publikacji na innych stronach internetowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie, producent ma prawo do dokonywania zmian technicznych.

**WYMIARY**

Szerokość	[ mm ]	435
Długość	[ mm ]	595
Wysokość	[ mm ]	445
Waga	[ kg ]	39
Pojemność zbiornika paliwa	[ l ]	15

**DANE OGÓLNE SILNIKA BENZYNOWEGO**

Silnik jednocylindrowy z gaznikiem	3000 obr. / min.
Chłodzony powietrzem	Zapłon elektroniczny - system TCI
Silnik czterosurowy	Cichy tłumik
Duży filtr powietrza	Technologia OHV (Over Head Valve)

**WYPOSAŻENIE I FUNKCJE**

Mocna i wytrzymała rama	Malowany proszkowo
Wibroizolatory	Duży zbiornik paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa z odpowietrznikiem	Zacisk uziemiający
Alarm niskiego poziomu oleju	Korek wlewu paliwa z odpowietrznikiem

**ALTERNATOR**

Synchroniczny	Jednofazowy 230V
Samowzbudny	Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP 23	Miedziany wirnik oraz stojan
Elektroniczny system regulacji napięcia - AVR	

**PANEL STEROWANIA**

Zacisk uziemiający	Gniazdo 12V DC
Analogowy woltomierz	Wyłącznik automatyczny
Bezpiecznik	Przycisk stop
2 gniazda 16A z klapką	